

Sinalização de Saída Dupla Face

Ref.: 51006

Apresentação

A Sinalização de Saída Dupla Face é utilizada para indicação de rota de fuga em caso de falta de energia. Ideal para ambientes internos, como escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais e edifícios residenciais. Fabricada com material não inflamável e eletrônica robusta e eficiente, proporciona mais segurança e eficiência ao ambiente.



Informações Técnicas

Fonte de alimentação	220-240 V (50/60 Hz)
Potência de rede elétrica (consumo de energia)	5,5 W
Potência dos LEDs	1,3 W
Fator de potência	0,45
Fluxo luminoso	Rede elétrica: 22 lúmens / Emergência: 12 lúmens
Bateria	Fosfato de ferro de lítio (LiFePO4) 3,2V 1,5Ah
Tempo de vida da bateria	Até 4 anos
Proteção da bateria	Sobrecarga e descarga excessiva
Tempo de carga	24 horas
Autonomia	3 horas
Grau de proteção	IP 40
Modos de funcionamento	Somente emergência (não permanente) e Sempre aceso (permanente)
Formas de instalação	Teto
Função de autoteste	Sim
Frequência de autoteste	Mensal e semestral
Tipo de fonte de luz	24 LEDs SMD (5700 K - 7200 K)
Peso	0,6 kg
Dimensões	290 x 184 x 41 mm
Distância de visualização	24 metros
Temperatura máxima de operação	40 °C
Normas de referência	IEC 60598-2-22
Material da carcaça	Plástico PC
Garantia	2 anos

V.PT.1.0.0