

## Luminaria de emergencia – 1000 lúmenes IP65

Ref.: 51011

### Presentación

La Luminaria de emergencia 1000 Lúmenes IP65 Segurimax fue proyectada para iluminar el entorno en caso de un corte de energía o iluminar el camino de escape en la ocurrencia de un accidente. Es indicada para la instalación en ambientes internos y externos, como aparcamientos, escritorios, hoteles, restaurantes, escuelas y hospitales.



### Informaciones Técnicas

<b>Tensión de alimentación</b>	220-240 V (50/60 Hz)
<b>Potencia de red eléctrica (consumo de energía)</b>	9 W
<b>Potencia de emergencia (LEDs)</b>	10 W
<b>Factor de potencia</b>	>0,45
<b>Flujo luminoso</b>	1000 lúmenes
<b>Batería</b>	Litio-Hierro-Fosfato (LiFePO4) 9,6V 1,8Ah
<b>Tiempo de vida de la batería</b>	Hasta 4 años
<b>Protección de batería</b>	Sobrecarga y sobredescarga
<b>Tiempo de carga</b>	24 horas
<b>Autonomía</b>	3 horas
<b>Grado de protección</b>	IP 65
<b>Modos de funcionamiento</b>	Emergencia (no permanente)
<b>Método de fijación</b>	Pared
<b>Función de autoprueba</b>	Sí
<b>Frecuencia de las autopruebas</b>	Mensual y semestral
<b>Tipo de fuente de luz</b>	30 LEDs SMD (5700 K – 7200 K)
<b>Peso</b>	1,3 kg
<b>Dimensiones</b>	300 x 302 x 80 mm
<b>Temperatura ambiente recomendada máxima</b>	40 °C
<b>Estándar de referencia</b>	IEC 60598-2-22
<b>Material de la carcasa</b>	Plastico PC
<b>Garantía</b>	2 años

V.ES.1.0.0