

## Luminária de emergência – 1000 lúmens IP65

Ref.: 51011

### Apresentação

A luminária de emergência Segurimax 1000 Lúmens IP65 é projetada para iluminar o ambiente em caso de falta de energia ou para iluminar a rota de fuga em caso de acidente. Pode ser utilizada em ambientes internos e externos, como estacionamentos, fábricas, hotéis, restaurantes, escolas e hospitais.



### Informações Técnicas

<b>Tensão de alimentação</b>	220-240 V (50/60 Hz)
<b>Potência da rede elétrica (consumo de energia)</b>	9 W
<b>Potência dos LEDs</b>	10 W
<b>Fator de potência</b>	>0,45
<b>Fluxo luminoso</b>	1000 lúmens
<b>Bateria</b>	Fosfato de ferro de lítio (LiFePO4) 9,6V 1,8Ah
<b>Tempo de vida da bateria</b>	Até 4 anos
<b>Proteção da bateria</b>	Sobrecarga e descarga excessiva
<b>Tempo de carga</b>	24 horas
<b>Autonomia</b>	2 horas
<b>Grau de proteção</b>	IP 65
<b>Modo de funcionamento</b>	Emergência (não permanente)
<b>Formas de instalação</b>	Parede
<b>Função de autoteste</b>	Sim
<b>Frequência do autoteste</b>	Mensal e semestral
<b>Tipo de fonte de luz</b>	30 LEDs SMD (5700 K – 7200 K)
<b>Peso</b>	1,3 kg
<b>Dimensões</b>	300 x 302 x 80 mm
<b>Temperatura máxima de operação</b>	40 °C
<b>Normas de referência</b>	IEC 60598-2-22
<b>Material da carcaça</b>	Plástico PC
<b>Garantia</b>	2 anos

V.PT.1.0.0