

Luminária de emergência – 150 lúmens

Ref.: 51012

Apresentação

A luminária de emergência Segurimax 150 Lumens é projetada para iluminar o ambiente em caso de falta de energia ou para iluminar a rota de fuga em caso de acidente. Pode ser utilizada em ambientes internos, como escritórios, hotéis, restaurantes, estabelecimentos comerciais e edifícios residenciais.



Informações Técnicas

Tensão de alimentação	220-240 V (50/60 Hz)
Potência da rede elétrica (consumo de energia)	3 W
Potência dos LEDs	1,5 W
Fator de potência	>0,45
Fluxo luminoso	150 lúmens
Bateria	Fosfato de ferro de lítio (LiFePO4) 3,2V 1,5Ah
Tempo de vida da bateria	Até 4 anos
Proteção da bateria	Sobrecarga e descarga excessiva
Tempo de carga	24 horas
Autonomia	3 horas
Grau de Proteção	IP 20
Modo de funcionamento	Emergência (não permanente)
Formas de instalação	Parede / Teto
Função de autoteste	Sim
Frequência do autoteste	Mensal e semestral
Tipo de fonte de luz	1 LEDs SMD (5700 K – 7200 K)
Peso	0,33 kg
Dimensões	130 x 130 x 40 mm
Temperatura máxima de operação	40 °C
Normas de referência	IEC 60598-2-22
Material da carcaça	Plástico PC
Garantia	2 anos

V.PT.1.0.0